

Gebruiksaanwijzing Single Tube Chinese VFD Klok

Copyright 2026 www.videofrank.nl

Sluit klokje aan op de 5V USB lader. Het klokje schakelt in en toont de tijd. De led verlichting onder de led verkeert in één van de drie mogelijke bedrijfsmodi:

- 1) Uit
- 2) Dimt omhoog en weer omlaag
- 3) Continue brandend

U kunt wisselen tussen bovenstaande modi door kort op de linker SEL knop te drukken.

Tot zover niet heel spannend allemaal, maar het op tijd zetten vergt wat meer handelingen.

De setupmode activeert u door de linker SEL knop ongeveer 3 seconden in te drukken. Dit is het begin van het instellen. Het getoonde getal kan uit 2 of cijfers bestaan, en het begin van een getal wordt aangegeven door de decimale punt, die is dan uit.

- 1) Er toont zich nu een instelling van 1 of 2 cijfers, dit betreft de cijfer animatie, bijv. 0, 01 of 02. Door nu steeds op de rechter + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. 00 betekent stabiele weergave, 01 voor fading effect, 02 voor eveneens fading effect. Eenmaal ingesteld naar keuze, klik dan linker knopje SEL voor de volgende setting.
- 2) Er toont zich nu een instelling van 2 of 3 cijfers, dit betreft de uren weergave, bijv. 24, 024, 12, 012. Hiermee kiest u voor 12 of 24 uren weergave, al dan niet met een voorloop nul voor de kleine uren. Door nu steeds op de linker + knop te drukken, maakt u een andere keuze. Eenmaal ingesteld op de juiste maand, klik dan linker knopje SEL voor de volgende setting.
- 3) Nu worden de uren getoond. Door nu steeds op de rechter + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij het gewenste uur bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op het juiste uur, klik dan rechter knopje SEL voor de volgende setting.

- 4) Nu worden de minuten. Door nu steeds op de rechter + knop te drukken, kunt u het getal ophogen. Als u voorbij de gewenste minuten bent, moet u het hele rondje doorlopen. Eenmaal ingesteld op de juiste minuten, klik dan rechter knopje SEL en de klok is volledig ingesteld.

Het klokje heeft een backup batterijtje en loopt door bij stroomuitval. Deze wordt automatisch opgeladen en hoeft niet te worden vervangen.

Veel plezier met dit leuke klokje!